

Servicekoder til fastnet telefoni

(indtastning afsluttes altid med √)

Koder til telefonfaciliteter:

*0	Optager samtalen og lydfil modtages på email
*1	Blind omstilling (transfer) Eksempel: *1200# Omstiller opkaldet til lokalnr. 200
*2	Omstil og giv modtageren besked først (attended transfer) Eksempel: *2200# Ønsker modtageren ikke at modtage opkaldet, skal modtageren lægge røret på først, men ønsker han at modtage opkaldet, skal man selv lægge på først
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - TIL Fast viderestilling - FRA
*22*tlf.nr. **22	Duokald - TIL Duokald - FRA
*23 **23	Eksterne kald ikke tilladt fra lokalnr., der ringer op Eksterne opkald tilladt for lokalnr., der ringer op
*23*203 **23*203	Eksterne opkald ikke tilladt for lokalnr. 203 Eksterne opkald tilladt for lokalnr. 203
*23*mobilnr. **23*mobilnr.	Skjul nummer, hvis det normalt er vist. Vis nummer, hvis det normalt er skjult.
*31*XXXXXXXX *32*XXXXXXXX	Optager samtalen og lydfil modtages på email
*5	Klokken
6 *6*lokalnr.	Samtaleanlæg - Kald alle lokalnumre Samtaleanlæg - Kald det valgte lokalnummer
*60	Ekko test
*66*TTMM **66	Vækning - TIL (TT=Time, MM=Minut) Vækning - FRA
*66*0845*203 **66*0845*203	Optager samtalen og lydfil modtages på email Vækning - FRA for lokalnr. 203
*7	Lyt til ventemusik
*77 **77	Forstyr ikke - TIL Forstyr ikke - FRA
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Den, der ringer, hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM" Ophæv med DND (DoNotDisturb) eller **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Den, der ringer, hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med DND (DoNotDisturb) eller **77
8	Besvar alle ringende lokalnumre
8*lokalnr.	Besvar ringende lokalnr. Fx. hvis lokalnr. 201 ringer, tast 8*201
*8	Pris på samtaler foretaget i dag for dit firma
*9	Se udestående taksering i dit firma

Koder til styring af omstillingsanlæg:

*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld TIL kø Afmeld FRA kø
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil TIL kø Afmeld mobil FRA kø
*25*komponentnr.*1 *25*komponentnr.*2	Skift afbryder TIL position 1 Skift afbryder TIL position 2
*55*komponentnr.	Indtal besked på en komponent (f.eks. kø, valgmenu mm.). Du ønsker at indtale en besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500 Derefter vælg sprog: For engelsk = tast 1 For dansk = tast 2 For tysk = tast 3 For svensk = tast 4 Derefter: For at lytte = tryk 1 For at indtale = tryk 2 For at slette = tryk 3
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer, hører, mens de venter